

**CS5500***Tastiera LCD a menù guidato***Tastiera a menù guidato, il comfort nella programmazione****Nuova generazione**

La tastiera a menù guidato appartiene alla nuova generazione di tastiere GE-Interlogix, realizzata per soddisfare le esigenze degli installatori. È più semplice da installare e utilizzare, infatti imparare ad usarla è molto intuitivo e rapido.

**Tastiera intelligente**

È una tastiera intelligente in grado di individuare i moduli disponibili o quelli nuovi aggiunti nel sistema. La tastiera adatta automaticamente la struttura dei menù in base ai moduli installati e, se necessario, espande la struttura per fornire accesso ai parametri dei moduli aggiunti. In questo modo è possibile vedere quello che serve, e solo quello che serve, in qualsiasi momento. La programmazione del sistema è ora più semplice che mai.

**Compatibilità**

La tastiera a menù guidato è compatibile con tutti i moduli esistenti. È possibile utilizzare e accedere alla programmazione di tutti i parametri delle centrali di controllo CS175, CS275, CS575 e CS875. È inoltre compatibile con le altre tastiere a LED e LCD della famiglia e può essere facilmente integrata in una installazione esistente, in cui sono già presenti altri modelli di tastiera. Un modo di installazione completamente nuovo.

**Semplicità d'uso**

La tastiera a menù guidato fornisce l'accesso semplice e rapido a tutte le funzioni del sistema di sicurezza. Con la memoria tecnica da 512 eventi, una migliorata retroilluminazione ed i nomi di area/zona liberamente programmabili, si adatta alle abitudini degli utenti.

**Caratteristiche standard**

- **Nuovissima interfaccia intuitiva basata su una struttura di menù dinamico**
- **Si adatta automaticamente alla configurazione del sistema**
- **Tipo e nome di zona e nome delle aree definiti dall'utente**
- **Testi descrittivi zone/utenti nella visualizzazione eventi**
- **Libreria di parole per immissione di testo**
- **Editor dei testi in stile GSM**
- **Navigazione avanzata tra zone e aree**
- **Distanza massima della tastiera dalla centrale 800 m**
- **Indicazione "Richiesta Assistenza" per diagnostica di sistema**
- **Interruttore antimanomissione per la protezione da apertura o rimozione**
- **Supervisione tastiera**
- **Otto tasti funzione per un rapido utilizzo (inserimento parziale, inserimento totale, esclusione zona, menù, ok, no, inserisci e cancella)**
- **Tre segnalazioni di emergenza mantenendo premuto una combinazione di tasti per allarme incendio, panico o medico**
- **Supporto multi-lingua**
- **Memoria tecnica da 512 eventi**

# CS5500

Tastiera LCD a menù guidato

## Dati tecnici

<b>Tensione di alimentazione</b>	13,8 V
<b>Consumo</b>	
Condizione normale (Piezo Off)	90 mA a 13,8 V
Condizione normale (Piezo On)	100 mA a 13,8 V
Standby	7 mA a 13,8 V
In allarme	36 mA a 13,8 V
<b>Dimensioni</b>	102 x 153 x 29 mm
<b>Caratt. ambientali</b>	
Temperatura di funzionamento	da 0° a 40°
Umidità	Max 93% senza condensa
Peso	170 g

## Come ordinare

### Codice prodotto Descrizione

CS5500	Tastiera LCD a menù guidato
LK550010-I	Kit manuali Installatore CS5500 - Italiano
LK550010-U	Kit manuali Utente CS5500 - Italiano
CSLCD-SILVER	Contenitore per tastiere CS-LCD - Argento
CSLCD-BLACK	Contenitore per tastiere CS-LCD - Nero
CSLCD-BLUE	Contenitore per tastiere CS-LCD - Blu
CSLCD-GREY	Contenitore per tastiere CS-LCD - Grigio chiaro
CSLCD-RED	Contenitore per tastiere CS-LCD - Rosso



**GE Security**

[www.gesecurity.net](http://www.gesecurity.net)

Quale società aperta alle innovazioni GE Security si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso. Per avere le specifiche tecniche aggiornate è possibile visitare on line GE Security al sito [www.gesecurity.it](http://www.gesecurity.it) oppure contattare il vs. rivenditore GE Security

IPS-IT-CS5500-2005-09-27 16:38:21 Released : 28.09.2004